

```

/*
+-----+
+           Countdown Timer Version           |
+-----+
| Date Made : 11-10-2012                     |
| Date Last Modification : 12-10-2012        |
| Version Number : 1.5                       |
| Engineered By : Xtremmer.nl               |
+-----+
| Arduino Pins :                             |
+-----+
|Pin | Connected To                               |
| 0  | N/C                                       |
| 1  | N/C                                       |
| 2  | LCD 14                                    |
| 3  | LCD 13                                    |
| 4  | LCD 12                                    |
| 5  | LCD 11                                    |
| 6  | Status led                               |
| 7  | Beeper                                    |
| 8  | Output                                    |
| 9  | N/C                                       |
| 10 | N/C                                       |
| 11 | LCD 6                                     |
| 12 | LCD 4                                     |
| 13 | N/C                                       |
| A0 | Button minutes                           |
| A1 | Button seconds                           |
| A2 | Button start                             |
| A3 | Button Reset                             |
| A4 | N/C                                       |
| A5 | N/C                                       |
+-----+
*/

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// Uitgangen
const int infoled = 6; // Led aansluiting, Algemene informatie, Deze ↗
const int output = 8; // Aansluiting voor uitgang

// Instellingen
int buzzer = 5; // Aantal maal dat de zuzzer afgaat na timer ↗
zonder loop
int buzzerar = 5; // Aantal maal dat de buzzer afgaat na timer ↗
zonder loop (Na reset)

// Vaste Waardes
int seconds = 0;
int minutes = 0;
int memseconds = 0;
int memminutes = 0;
int endless = 0;
int buzzeraanuit = 0;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;

// Start Setup
void setup () {
    pinMode(A0, INPUT); // Minuten knop

```

---

```

digitalWrite(A0, HIGH); // Pullup aan

pinMode(A1, INPUT); // Seconde knop
digitalWrite(A1, HIGH); // Pullup aan

pinMode(A2, INPUT); // Start / Ja knop
digitalWrite(A2, HIGH); // Pullup aan

pinMode(A3, INPUT); // Reset / Nee knop
digitalWrite(A3, HIGH); // Pullup aan

pinMode(infoled, OUTPUT); // Led aansluiting, Algemene informatie, Deze
knipperd op de seconde's.
pinMode(output, OUTPUT); // Aansluiting voor uitgang

lcd.begin(16, 2); // LCD Type 16 / 2

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Countdown. V1.5");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("By Xtremmer.nl");
delay (2000);
lcd.clear();
}
//
//
void Buzzer() {
  lcd.clear();
  delay (500);
  while(1) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Geluid Aan?");
    if(digitalRead(A2) == LOW) {
      digitalWrite(infoled, HIGH);
      tone(7, 2800, 10);
      digitalWrite(infoled, LOW);
      buzzeraanuit = 1;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Geluid Aan.");
      delay (1000);
      delaySet ();
    }

    if(digitalRead(A3) == LOW) {
      digitalWrite(infoled, HIGH);
      digitalWrite(infoled, LOW);
      buzzeraanuit = 0;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Geluid Uit.");
      delay (1000);
      delaySet ();
    }
  }
}
//
//
void delaySet () {
  while(1) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Stel Tijd In:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    if(minutes < 10) {

```

---

---

```

    lcd.print("0");
    lcd.print(minutes);
}
else {
    lcd.print(minutes);
}
lcd.print(":");
if(seconds < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(seconds);
}
else {
    lcd.print(seconds);
}

if(digitalRead(A0) == LOW) {
    minutes++;
    if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 1400, 10);}
    digitalWrite(infoled, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(infoled, LOW);
}

if(digitalRead(A1) == LOW) {
    seconds++;
    if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 1400, 10);}
    digitalWrite(infoled, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(infoled, LOW);
}

if(digitalRead(A2) == LOW) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Tijd Ingesteld.");
    delay (1000);
    loopMode();
}

if(digitalRead(A3) == LOW) {
    seconds = 0;
    minutes = 0;
    digitalWrite(infoled, HIGH);
    if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 2800, 10);}
    digitalWrite(infoled, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(infoled, HIGH);
    if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 2800, 10);}
    digitalWrite(infoled, LOW);
}

if(seconds > 59) {
    seconds = 0;
    minutes++;
}

if(minutes > 59) {
    minutes = 0;
}

}
}
//

```

Einde Tijd Instellen

---

```
//
void loopMode() {
  if (endless < 1) {
    lcd.clear();
    delay (500);
    while(1) {
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Loop Mode?");
      if(digitalRead(A2) == LOW) {
        digitalWrite(infoled, HIGH);
        if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 2800, 10);}
        digitalWrite(infoled, LOW);
        memseconds = seconds - 0;
        memminutes = minutes - 0;
        endless++;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Loop Mode aan.");
        delay (1000);
        startcountDown ();
      }

      if(digitalRead(A3) == LOW) {
        digitalWrite(infoled, HIGH);
        if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 2800, 10);}
        digitalWrite(infoled, LOW);
        endless = 0;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Loop Mode uit.");
        delay (1000);
        startcountDown ();
      }
    }
  }
  else {
    startcountDown ();
  }
}
//
```

Start vraag Loop Mode

```
//
void startcountDown() {
  lcd.clear();
  delay (500);

  while(1) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Start Klok?");

    lcd.setCursor(6, 1);
    if(minutes < 10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print(minutes);
    }
    else {
      lcd.print(minutes);
    }
    lcd.print(":");
    if(seconds < 10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print(seconds);
    }
    else {
      lcd.print(seconds);
    }
  }
}
```

Einde vraag Loop mode

Vragen om Starten

---

```

if(digitalRead(A2) == LOW) {
  digitalWrite(infoled, HIGH);
  if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 2800, 10);}
  digitalWrite(infoled, LOW);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Klok gestart!");
  delay (1000);
  countDown ();
}

if(digitalRead(A3) == LOW) {
  digitalWrite(infoled, HIGH);
  if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 1400, 10);}
  digitalWrite(infoled, LOW);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Geanuleerd!");
  delay (1000);
  delaySet ();
}

}
}
//
//
void countDown () {

  lcd.clear();

  while(1) {

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Tijd Resterend:");

    lcd.setCursor(0, 1);
    if(minutes < 10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print(minutes);
    }
    else {
      lcd.print(minutes);
    }
    lcd.print(":");
    if(seconds < 10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print(seconds);
    }
    else {
      lcd.print(seconds);
    }
  }

  static unsigned long lastTick = 0;

  if (millis() - lastTick >= 1000) {
    lastTick = millis();
    seconds--;
    if(minutes == 0 && seconds < 4) {
      digitalWrite(infoled, HIGH);
      if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 2800, 10);}
      digitalWrite(infoled, LOW);
    }
    else if(minutes == 0 && seconds < 11) {
      digitalWrite(infoled, HIGH);
      if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 1800, 3);}
    }
  }
}

```

Einde Vragen om straten  
Start Countdown

---

```

    digitalWrite(infoled, LOW);
}
else {
    digitalWrite(infoled, HIGH);
    delay (3);
    digitalWrite(infoled, LOW);

}
}

if(seconds < 0) {
    minutes--;
    seconds = 59;
}
if(minutes + seconds == 0) {

    digitalWrite(output, HIGH);
    digitalWrite(infoled, HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Tijd voorbij.");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("00:00");
    delay (500);
    digitalWrite(output, LOW);
    digitalWrite(infoled, LOW);
    if (endless == 1) {
        seconds = memseconds - 0;
        minutes = memminutes - 0;
        countDown ();
    }
    if (endless == 0){
        while ( buzzer > 0)
        {
            if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 2800, 10);}
            delay (100);
            buzzer--;
            delay(1000);
        }
        buzzer = buzzerar - 0;
        delaySet ();
    }
}
if(digitalRead(A3) == LOW) {
    digitalWrite(infoled, HIGH);
    if(buzzeraanuit == 1) {tone(7, 1400, 10);}
    digitalWrite(infoled, LOW);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Klok Gereset!");
    seconds = 0;
    minutes = 0;
    endless = 0;
    delay (1000);
    delaySet ();
}
}
}
//

```

Einde Countdown.

---

```
//  
void loop () {  
    Buzzer ();  
}  
//
```

De Start loop.

Einde Startloop.

---